



Россия, 117437, г. Москва, ул. Академика
Волгина, д.33
ИНН/КПП: 7729523820/772801001
www.sklad-master.ru
info@sklad-master.ru
Телефон: (495)775-72-19

Russia, 117437, Moscow, Academician
Volgin St., 33
INN/KPP: 7729523820/772801001
www.sklad-master.ru
info@sklad-master.ru
Phone: (495) 775-72-19

Технологии, проектирование и оборудование – складских, торговых и офисных комплексов.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА СЕЙФОВ СЕРИИ «ТОРАЗ» (новая модификация)

Пожалуйста, прочитайте внимательно инструкцию перед началом эксплуатации сейфа.

1. Как открыть сейф?

Для начала установите 4 батарейки размера АА напряжением 1,5V. Далее сделайте следующие операции:

1.1. Нажмите «*».

1.2. Наберите заводской код «4 5 6 0».

1.3. Нажмите «#» на дисплее появится надпись «MATCH» («верно»).

1.4. Поверните ключ по часовой стрелке до упора (поверните ручку вниз, если сейф оборудован ею) и откройте сейф.

ВНИМАНИЕ: Если после нажатия кнопки «*» на дисплее появится надпись «PLEASE WAIT» («ждите») и будет раздаваться звуковой сигнал, то это означает, что у Вас сработала «блокировка» электронного замка. Вам необходимо подождать 4-8 мин., пока не прекратится подача звукового сигнала и на дисплее исчезнет надпись «PLEASE WAIT» и снова ввести код, т.е. начать с пункта 1.2. данной инструкции.

Примечание: сигнализация включается через 20 сек. после нажатия кнопки «М» на внутренней стороне двери (ON), если кнопка не нажата – сигнализация выключена (OFF). Если данная опция установлена.

2. Как изменить мастер код?

ВНИМАНИЕ! Мастер код может быть изменён только при открытой двери сейфа.

Примечание: код должен содержать от 4 до 16 знаков.

2.1. Нажмите «М» на внутренней стороне двери, появится надпись «NEW PW:» («новый код»).

2.2. Введите новый мастер код (например: 5555).

2.3. Нажмите «#», на дисплее появится надпись «SUCCESS!» («успешно»).

ВНИМАНИЕ! Прежде чем закрыть дверь, проверьте код путём нажатия «* 5 5 5 #» и появления надписи «MATCH».

3. Как установить персональный код (код пользователя)?

Конструкция замка позволяет установить четыре персональных кода для пользователей.

3.1. Нажмите «*» - на дисплее загорится «Password».

3.2. Нажмите «#» - на дисплее загорится «Master PW» («мастер код»).

3.3. Наберите мастер-код (например, 5 5 5 5).

3.4. Нажмите «#».

3.5. На дисплее (ЖКД) появится надпись «0-EXIT» (0-выход).

3.6. Нажмите «1» - на дисплее появится: «С- № 1» (код № 1).

Выберите ячейку для ввода персонального кода путём нажатия любой из клавиш «2, 3, 4, 5».

3.7. Введите ваш новый персональный код и нажмите «#» (например, 7 7 7 7 #).

3.8. Снова введите ваш новый персональный код и нажмите «#» (например, 7 7 7 7 #).

3.9. Если код введён верно, на дисплее появится надпись «SUCCESS!» («успешно»), если ошибка – «ERROR!».

3.10. Если вы ошиблись, повторите действия с первого шага.

Примечание: Если код набран неверно, прозвучит сигнал ошибки. Если вы набрали неверный код более трёх раз, появляется надпись «PLEASE WAIT» («ждите»), замок блокируется на 4-7 мин. Дождитесь, пока не снимется блокировка замка, т.е. пока не исчезнет надпись «PLEASE WAIT» («ждите») и введите заново кодовую комбинацию, не нажимая кнопку «*».



Например, Вы хотите записать персональный код 7 7 7 7 в ячейку № 3 (мастер код 5 5 5 5). Для этого:

Нажмите «*» - на дисплее загорится «Password».

Нажмите «#» - на дисплее загорится «Master PW». Наберите мастер-код (например, 5 5 5 5). Нажмите «#» - на дисплее появится надпись «0-EXIT».

Нажмите «1» - на дисплее появится: «С- № 1».

Нажмите на «3» - на дисплее появится надпись «NEW PW».

Введите код 7 7 7 7 # - появится надпись «RETYPE NEW PW» (подтвердите новый код).

Введите повторно код 7 7 7 7 #.

Если код введен верно, на дисплее появится надпись: «SUCCESS!» (успешно).



4. Функции электронного замка

4.1. Функция «2 – DELETE PASSWORD» (удалить код в ячейке)

В ячейку №1 вводится мастер код. Мастер код не может быть удален, но может быть изменён (см.п.2).

Коды в ячейках № 2-5 могут быть удалены.

4.1.1. Нажмите «*» на дисплее загорится «Password».

4.1.2. Нажмите «#» на дисплее загорится «Master PW» («мастер код»).

4.1.3. Наберите мастер-код (например, -5-5-5-5).

4.1.4. Нажмите «#».

4.1.5. На дисплее появится надпись «0-EXIT» («0-вход»).

4.1.6. Нажимайте «#» до тех пор, пока не появится надпись «2-DELETE PASSWORD» или сразу наберите «2».

4.1.7. Нажмите «2».

4.1.8. Выберите № ячейки (например ячейка №3).

4.1.9. Нажмите «3».

4.1.10. Нажмите «1=да удалить» или «0=нет не удалять».

4.1.11. Если вы нажали «1» на дисплее появится надпись: «2 – DELETE PASSWORD» (код в ячейке №3 удален).

Возврат в основное меню – «0».

4.2. Функция «7 – DISPLAY MODE» (установка на дисплее скрытого набора кодовой комбинации):

4.2.1. Нажмите «*» - на дисплее загорится «Password».

4.2.2. Нажмите «#» - на дисплее загорится «Master PW» («мастер код»).

4.2.3. Наберите мастер-код (например, 5 5 5 5).

4.2.4. Нажмите «#».

4.2.5. На дисплее появится надпись «0-EXIT» («0-вход»).

4.2.6. Нажимайте «#» до тех пор, пока не появится надпись «7 – DISPLAY MODE» или сразу наберите «7».

4.2.7. Нажмите «7» - на дисплее появится надпись «DISPLAY HIDE», что означает «скрытый режим установлен».

4.2.8. Нажмите еще раз «7» появится надпись «DISPLAY NORMAL», что означает «скрытый режим отменен».

Возврат в основное меню – «0».

4.3. Функция «8 – VIEW LOG» (функция опознания пользователя).

С помощью этой функции вы можете опознать статус пользователя: «кто открывал сейф». Можно просмотреть 20 последних открываний сейфа.

4.3.1. Нажмите «8» в меню «0-EXIT».

4.3.2. Нажмите «*» на дисплее загорится «Password».

4.3.3. Нажмите «#» на дисплее загорится «Master PW» («мастер код»).

4.3.4. Наберите мастер-код (например, 5 5 5 5).

4.3.5. Нажмите «#».

4.3.6. На дисплее появится надпись «0-EXIT» (0-вход).

4.3.7. Нажимайте «#» до тех пор, пока не появится надпись «8 – VIEW LOG» или сразу наберите «8».

Метод опознания пользователей:

Ⓜ - Сейф был открыт заводским кодом	1 – Сейф открыт мастер кодом.
X - Неправильный код введён более 3 раз.	A - Мастер код изменён.*
b c d e - Код пользователя №2-5 уничтожен.	
B C D E - Код пользователя №2-5 установлен.	
2-5 – Сейф открывался пользователями № 2-5	

4.3.8. На дисплее вы увидите 10 последних открываний. Нажав на «#», вы сможете увидеть еще 10 открываний.

Возврат в основное меню – «0».

* для замков мод.2002 -2004г.г.

4.4. Функция «9 – CLEAR LOG» (функция удаления протокола открытия сейфа пользователем):

4.4.1. Нажмите «*» на дисплее загорится «Password».

4.4.2. Нажмите «#» на дисплее загорится «Master PW» (мастер код).

4.4.3. Наберите мастер-код (например, 5 5 5 5).

4.4.4. Нажмите «#».

4.4.5. На дисплее появится надпись «0-EXIT» (0-вход).

4.4.6. Нажимайте «#» до тех пор, пока не появится надпись «9 – CLEAR LOG» или сразу наберите «9».

4.4.7. Нажмите «9».

4.4.8. На дисплее появится (1 = да или 0 = нет)

4.4.9. После нажатия «1» на дисплее появляется надпись «SUCCESS» (успешно), а затем «CLEAR LOG», что означает удаление всех протоколов открытия сейфа всех пользователей.

ООО "Склад-Мастер"



LLS "Sklad-master"

Россия, 117437, г. Москва, ул. Академика
Волгина, д.33
ИНН/КПП: 7729523820/772801001
www.sklad-master.ru
info@sklad-master.ru
Телефон: (495)775-72-19

Russia, 117437, Moscow, Academician
Volgin St., 33
INN/KPP: 7729523820/772801001
www.sklad-master.ru
info@sklad-master.ru
Phone: (495) 775-72-19

Технологии, проектирование и оборудование – складских, торговых и офисных комплексов.

4.4.10. После нажатия «0» на дисплее появляется надпись «**CLEAR LOG**», которая означает, что вы отменили удаление всех протоколов открытия сейфа пользователями.

Замена батареек производится немедленно, если дверь не открывается, несмотря на звуковой сигнал открывания, или если на дисплее появилась надпись «**LOW BATTERY**». Если нет батареек, то сейф можно открыть, присоединив 6V адаптер.